

HDLA-3501

大镜头适配器



简介

可以使用 HDLA-3501 操作 HDC 摄像机以及大型工作室/OB 镜头和取景器。它提供了一种简单的一键式无连接线安装摄像机，因此可以快速轻松地从小手持式转换为三脚架配置。这是一款价格实惠且重量更轻的型号，具有简单的功能，而且 HDLA-3501 机械外观设计提供更宽的开口区域，允许通过背面面板操作组合摄像头。

属性

通过一键式即时对接机制快速安装便携式摄像机

这款摄像机可以快速轻松地安装到适配器中。凭借这种特殊的机制，无需取下箱式镜头即可安装和拆卸索尼摄像机。为了在演播室或实况转播环境中提供高效操作，大镜头适配器采用了特殊设计，可让摄像机在几秒钟内从小手持式转换为广角镜头配置。无连接线操作即可实现该转换，“热靴”安装中含有各种连接。利用联锁机制，电源、视频和控制信号直接从摄像头传递到 HDLA-3501，而不需要额外的连接线连接。

兼容 HDVF 寻像器

HDLA-3501 经过专门设计，可让索尼 HDVF 寻像器安装在摄像机机身的后部。

请注意：不能与鞍座式寻像器结合使用。

USB 接口

内部面板上配备了 A 型 USB 接口，可用于为平板电脑等家电小

器具供电。

规格

规格项目	
尺寸 (宽 x 高 x 深)	531 x 400 x 336 毫米 (21 x 15 3/4 x 13 1/4 英寸)
重量	约 12.7 kg (28 lb)
电源要求	240 V 交流, 0.9 A (上限) 240 V 直流, 0.65 A (上限) 180 V 直流, 0.85 A (上限) 12 V 直流, 9.5 A (上限)
工作温度	-20°C 至 +45°C (-4°F 至 +113°F)
储存温度	-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
镜头 I/F 接口	36 针 x1 *1
直流输入接口	XLR 4 针 x1, 10.5 至 17 V 直流
直流输出接口	<ul style="list-style-type: none"> • 圆形 4 针 x1, 10.5 至 17 V 直流, 上限 1.5 A *1 • XLR 4 针 x1, 10.5 至 17 V 直流, 上限 5 A *1 • USB A 型 接口 x1 5 V 直流, 上限 2.5 A *1
随附物品	<ul style="list-style-type: none"> • 操作手册 CD-ROM (1) • 《本装置的使用前准备》表单 x1 • 前盖 x1 • 摄像机挂架 x2 • 摄像机连接线带 x2 • 连接线夹带 x1, 支架 x1, 螺钉

+B3x8 x2

- 向上计数铭牌 x1
- 侧面板摄像机铭牌 x2 套

注意 *1

本适配器的电源总功率最高可达 108 W。根据载荷和输入条件，可能会受到限制。

相关产品



HDC-3500

具有三片 2/3 英寸 4K CMOS 成像器的便携式系统摄像机适用于光纤操作



HDC-4300

4K/高清系统摄像机



HDC-5500

具有三片 2/3 英寸 4K CMOS 成像器和直接 4K 输出能力的高性能便携式系统摄像机



HDVF-EL75

便携式摄像机的 7.4 英寸 OLED 寻像器



HDVF-L770

高清 7 英寸液晶寻像器，可通过大手柄进行调节



HDVF-L750

高清 7 英寸液晶寻像器



HDC-2580

HDC-2580 高清摄像机系统

图库

