

## RM-30BP

### 遥控器



### 简介

RM-30BP 是行业综合性多功能遥控器 RM-1000BP 的后代产品。

这款小巧的遥控器适合自由职业者，以及小预算生产，可以手持、置于桌面上或安装在三脚架臂上进行操作。RM-30BP 可以控制大多数摄像机功能，其中包括：

镜头控制：一键自动/手动聚焦、光圈和变焦控制

- 摄像头控制：录制/显示功能、快门速度、白平衡 - 包括六个可分配按钮
- 播放和多摄像头控制（最多 3 个摄像头）

RM-30BP 与大量索尼摄录一体机兼容，包括 PXW-FX9 和 ILME-FX6。请咨询资源部门，查看新的兼容性说明 PDF。

### 规格

#### 注

规格为暂定值，可能会发生更改。

#### 规格

规格（大约）

82.5 x 34 x 174.5mm（宽 x 高 x 深）

	不含最大突出部分
重量 (约)	290g (仅机身)
工作温度	0°C ~ +40°C
储存温度	-20°C ~ +60°C
功耗	低于 0.2W
电源电压	4.2 ~ 6.0 v ; 从摄录一体机供电
输入/输出	摄像机 x3 / 2.5mm TRS 插头 遥控器 x1 / 2.5mm TRS 插孔 可选配件 x1 / 3.5mm TRS 插孔

## 图库

